

# LECTOR RFID MINI CHIP PARA MASCOTAS

Lector portátil para identificación Animal. Este producto es un lector para lectura de microchips de RFID en frecuencia 134.2 KHz, contiene pantalla OLED y batería recargable.



## LO MAS NOTABLE:

- lee microchips FDX-B (ISO).
- Tamaño de bolsillo y diseño ergonómico.
- Teclado automático.
- Fácil transferencia de datos a una PC.

## CARACTERÍSTICAS

MARCA	Chip Para Mascotas	DISTANCIA DE LECTURA	Hasta 13 cm dependiendo del tipo de chip
TAMAÑO	12 cm x 5 cm x 2m	ESTANDAR	ISO 11784/85
PESO	170 gr	FRECUENCIA DE TRANSMISION	134.2 KHz
MATERIAL	Polímero	BATERIA	5V
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	De -15° C a +45° C	TIEMPO DE CARGA	4 a 5 horas
TEMPERATURA DE CARGA	De -5° C a +45° C, 95% humedad relativa no condensada	TIPO DE CARGA	USB
LENGUAJE	Inglés	CERIFICACIONES	CE, ROSH

## CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN:

1. Presione el botón para iniciar el dispositivo y activar la acción de escaneo. Comience a escanear los microchips.
2. Dirija el chip a la antena y presione botón para poder leer. No debe dejar presionado el botón, únicamente apriete pase el lector por el chip y se llevará a cabo la lectura.
3. Repita la misma acción cada vez que desee leer un nuevo chip.
4. Simulación de teclado USB: Conecte el cable USB del lector directamente a la computadora, cree un nuevo documento para poder almacenar las lecturas de los chips. Una vez conectado y creado el documento, comience las lecturas y los datos se irán registrando en el documento de manera directa.
5. Si no escanea chips, los dispositivos se apagarán automáticamente en 180 segundos o puede presionar el botón por 3 segundos para apagarlo.
6. El lector puede realizar hasta 3000 lecturas con la batería completamente cargada.